

## JARLTECH 8070



### Stahl-Kassenschublade für alle Euro-Währungen

Die nach vorne öffnende Kassenschublade Jarltech 8070 hat sechs bis acht Schein- und acht Münzfächer (passend auch für die neuen Euro-Scheine) sowie ein Scheckfach mit Einwurfschlitze. Das Gehäuse ist aus stabilem Stahlblech gefertigt und mit einem besonders widerstandsfähigem Lack in PC-Weiss beschichtet. Die Kassenschublade kann entweder auf dem Tisch stehen oder in eine Theke eingebaut werden.

Das 3-Stationen-Schloß der Kassenschublade erlaubt erstens eine vollständige Verriegelung der Lade, zweitens einen normalen Kassiermodus und drittens eine Notauslösung mit dem Schlüssel, z.B. bei Stromausfall.

Die 8080 bietet zwei grundsätzliche Anschlussmöglichkeiten: Entweder an der seriellen Schnittstelle mittels unseres Kassenschublade-Interface oder direkt am Kassenschublade-Anschluss des Bondruckers. Das Anschlusskabel paßt an alle gängigen Kassendrucker (z.B. aktuelle Versionen von samsun<sup>TM</sup>, OKI<sup>TM</sup>, Star<sup>TM</sup>, Citizen<sup>TM</sup> oder Epson<sup>TM</sup>).

Die Ansteuerung der Lade durch die Kassenschublade-Software ist am Bondrucker besonders unproblematisch: die Öffnung der Schublade erfolgt durch das Senden eines bestimmten Codes (siehe Druckerhandbuch) an den Drucker. Dieses Verfahren wird auch von nahezu allen gängigen Kassenschublade-Programmen unterstützt.

Ist kein Bondrucker vorhanden, benötigen Sie das Jarltech Kassenschublade-Interface 8005-U, um die Kassenschublade an die USB-Schnittstelle anzuschließen. Auch hier muss die Software eine Steuersequenz an die USB-Schnittstelle senden oder ein externes Miniprogramm aufrufen, welches die Öffnung auslöst. Das 8005-U kann bis zu zwei Ladenschublade-unabhängig von einander öffnen.

Die Einsätze für Münzen und Scheine sind jeweils einzeln herausnehmbar. Optional bieten wir zusätzliche Geldeinsätze mit Deckel und Schloss an, falls mehrere Kassierer mit jeweils eigenem Wechselgeldbestand an einer Kasse arbeiten.

## SPEZIFIKATIONEN

**Fächer:** 6-8 Scheinfächer, 8 Münzfächer, 1 Scheckfach (Größe variabel, Einsätze getrennt herausnehmbar)

**Schloß:** 3-Stationen-Schloß (Öffnen, Kassieren, Verriegeln)

**Farbe:** Standard-PC-Weiss (Sonderfarben ab 300 Stück)

**Maße:** 41 x 41 x 10 cm (BxTxH)

**Gewicht:** ca. 8 kg

**Verpackungseinheit:** einzeln oder auf Industriepalette

### Anschlussvarianten:

#### A. Direktanschluss Bondrucker

Kabel (an Kassenschublade fest montiert) paßt an alle aktuellen OKI, Star, Citizen und Epson-Drucker. Anschluss an Star 8340 nur mit zusätzlichem Adapterstecker

#### B. USB-Kassenschublade-Öffner 8005-U

Das 8005-U ist ein Interface für die USB-Schnittstelle das beim Senden eines Zeichens an den Port PC ausgelöst wird. Das 8005-U kann zwei Kassenschublade-unabhängig voneinander öffnen.

### Händlerstempel

**Gadola Information Systems GmbH**  
 Zürich Seestrasse 247 · 8038 Zürich · Phone 044 482 10 02  
 Uster Florastrasse 14 · 8610 Uster · Phone 044 994 30 40  
 www.gadola.ch · info@gadola.com